Emctestlab

www.emctestlab.ru

решения для испытаний на ЭМС транспортных средств

3ctest

испытания на ЭМС
транспортных средств

1 Введение

2 Серия TIS 700: имитаторы переходных процессов

3 Серии APS/APG: воздействия по сети питания

4 Серия PAWG: генераторы сигналов произвольной формы

5 Серия LDS 200: имитаторы сброса нагрузки

6 Серия PFS: имитаторы помех в сети питания

7 VTE 743T1: эмиссия кондуктивных переходных помех

8 EDS30V: генератор электростатического разряда

9 AutoLab™ программное обеспечение



Введение

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM



- Наиболее полные решения для испытаний на ЭМС
- Поддержка многих международных стандартов и норм автопроизводителей
- Программное обеспечение обеспечивает полную автоматизацию, реализацию стандартных тестов и формирование отчетов одним нажатием
- Встроенное УСР, нет необходимости производить переподключения для разных видов помех
- Встроенная защиты для безопасной и надежной работы
- Синхронизация осциллографа, динамический мониторинг процесса испытаний



Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM



- Поддержка международных стандартов

  ISO7637-2, ISO16750-2, LV124, SAEJ1113, GB/T21437-2 и других

- Поддержка стандартов автопроизводителей

  Chrysler, Ford, BMW, Nissan, GMW, VW, PSA и т.д.

➢ Встроенные библиотеки для воспроизведения помех в соответствии с ISO7637, ISO16750 и других стандартов при использовании ПО AutoLab.

Введение: основные заказчики

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM



Richtec TAIWAN OFFICE

ar europe

TESTEK Korea

Введение: заказчики в Китае




Более 1000 компаний в сфере автопрома

Emctestlab

Введение
Серия TIS 700 series
Серия APS series
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Блок-схема подключений испытательной системы:





Emctestlab

Введение
Серия TIS 700 series
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

- Удобный контроль испытательных параметров в режиме реального времени
- Настройка параметров с помощью эталонной формы сигнала







Серия TIS 700: переходные процессы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

- Для имитации переходного процесса в линии питания как, например, в

ISO7637-2 P1,P2,P3a,P3b

- Может быть использовано встроенное устройство связи-развязки 60В/30А или до 200А, которое работает на всю систему целиком.


- Изменяемое внутреннее сопротивление и длительности импульсов позволяют удовлетворять требованиям различных стандартов




TIS 700: переходные процессы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Пример: P1 настройка теста



- APS/APG в качестве источника питания ИТС или использование внешнего аккумулятора
- Автоматическая подача помехи выбранной формы
- Убедитесь, что модель ИО поддерживает ток нагрузки, включая пусковые токи




TIS 700: переходные процессы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Пример применения: Приборная панель

Отключение питания от индуктивных нагрузок (например, двигателя стеклоочистителя) приведет к возникновению помех, подобных ISO7637-2 P1, на других устройствах. Экран приборной панели может мерцать, а данные могут находиться вне норм.



1. Диэлектрическая подставка толщиной 50± 5мм
2. Металлическая плоскость заземления
3. Испытуемая приборная панель
4. Имитатор данных
5. Провод питания (длиной 500 ± 100мм для P3a/P3b)

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Модели серии TIS700

В зависимости от макс. тока УСР:

TIS 700 - X X

- Б/о : 60В / 30А
- -60 : 60В / 60А
- -100 : 60В / 100А
- -200 : 60В / 200А

TIS 700: переходные процессы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Импульсы форм P1/P2a	
Соответствие стандерту	ISO7637
Амплитуда импульса	30-600В
Полярность импульса	Положит./Отриц.
Вых. импеданс (Ri)	2Ω, 4Ω, 10Ω, 30Ω，50Ω
Время нарастания	0.5~1мкс, 1.5~3мкс, без нагрузки
Длительность	50мкс, 12мкс,1мс, 2мс, 1.5мс, 0.2мс，0.3мс，0.5мс +/-20%
Время повторения	0.2 - 60с
Кол-во импульсов	1 - 9999
Питание ИТС	Макс.60В/200А
Запуск	Авто, Ручной, Внешний

TIS 700: переходные процессы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Импульсы форм 3a/3b	
Соответствие стандарту	ISO7637
Амплитуда импульса	25-700В
Полярность	Положит./Отриц.
Импеданс (Ri)	50Ω
Время нарастания	5 нс ± 30%
Длительность	150 нс ± 45 нс
Кол-во импульсов	1 – 200
Время повторения	50 - 999мс
Частота импульсов	0.1 - 200 кГц
Время теста	1 - 50000с
Питание ИТС	Макс.60В/200А
Запуск	Авто, Ручной, Внешний

Серии APS/APG: воздействия по сети питания

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM


- Моделирование внешних воздействий и испытаний при различных нагрузках, ISO 16750, LV124 и т.д.
- Серия APS применяется до 30A и 60B
- Серия APG применяется до 200A и 60B 60B
- Настраиваемые импульсные токи для различных типов испытательного оборудования
- Встроенный генератор сигналов задает любую форму о 30кГц при управлении с ПО AutoLab
- Вход для внешнего генератора произвольной формы (PAWG) для более сложных и высокочастотных сигналов
- При напряжении 40 В, токе <15 А вспомогательный источник питания не требуется.
- Внутренняя схема генерации выбросов для удовлетворения требований, аналогичных GMW3172




Серии APS/APG: воздействия по сети питания

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Пример: Настройка теста для формы сигнала при запуске



- Подключите ИТС непосредственно к выходу APS/APG или УСР TIS700
- Опционально для встроенного генератора или использования внешнего, например, PAWG100
- Определите макс. импульсный ток ИТС и выберите соответствующую модель APS/APG




Серии APS/APG: воздействия по сети питания

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Пример 1： Вентилятор охлаждения





Перенапряжение по ISO 16750 : ток 24 А при номинальном напряжении 13,5 В, когда напряжение с 13,5 В подскакивает до 27 В, импульсный ток может достигать 110 В при длительности импульса 20мс, затем стабилизироваться до 48А. Обычно этой особенностью обладают двигатели или другие индуктивные нагрузки. А также изделия с большим накопительным конденсатором в момент включения. Таким образом, для данного продукта следует выбрать значение APS/APG более 50 А и импульсный ток >110А.

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS


VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Пример 2：Приборная панель

Снижение напряжения, вызванное запуском двигателей внутреннего сгорания, может привести к отключению питания прибора и его повторному запуску. невозможен..



1. Приборная панель
2. Имитатор данных

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200


Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Серии APS /APG



Серия APS: модели

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Генератор и усилитель мощности	Сеть питания пост. тока (DC)	Параметры
APS (однополярный)		
APS 40C05	Встроена	DC 40В 5А макс. 15А@500мс
APS 40C10	Встроена	DC 40В 10А макс. 15А@500мс
APS 40C15	Встроена	DC 40В 15А макс. 15А непрерывно
APS 40C20	DCP 40C20	DC 40В 20А макс. 30А@500мс
APS 40C30	DCP 40C30	DC 40В 30А макс. 60А@500мс
APS (биполярный)		
APS 40C05D	DCP 40C05D	DC 40В 5А макс. 30А@500мс
APS 40C10D	DCP 40C10D	DC 40В 10А макс. 30А@500мс
APS 40C15D	DCP 40C15D	DC 40В 15А макс. 30А@500мс
APS 40C20D	DCP 40C20D	DC 40В 20А макс. 60А@500мс
APS 40C30D	DCP 40C30D	DC 40В 30А макс. 60А@500мс

Серия APG: модели

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Модели	Параметры	Размер
APG40C40	Ном. 40В 40А макс.60А@500мс	19" /8U
APG40C50	Ном. 40В 50А макс.60А@500мс	19" /8U
APG40C60.1	Ном. 40В 60А макс.60А непрерыв.	19" /8U
APG40C60.2	Ном. 40В 60А макс.120А@500мс	19" /22U
APG40C60.3	Ном. 40В 60А макс.160А@500мс	19" /22U
APG60C40	Ном. 40В 40А макс.80А@500мс	19" /22U
APG60C50	Ном. 60В 50А макс.80А@500мс	19" /22U
APG60C60	Ном. 60В 60А макс.80А@500мс	19" /22U
APG60C80	Ном. 60В 80А макс.150А@500мс	19" /22U
APG60C100.1	Ном. 60В 100А макс.150А@500мс	19" /22U
APG60C100.2	Ном. 60В 100А макс.200А@500мс	19" /22U

Серия PAWG: генераторы сигналов произвольной формы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM



- для имитации различных форм сигналов, таких как ISO16750, LV124 и др
- поддержка одновременного вывода по 4 каналам, управление синхронизацей
- поддержка произвольного редактирования форм ступенчатых сигналов, треугольника, синуса, прямоугольника, экспоненциальных импульсов
- поддержка файлов *.csv, например, при сохранении на осциллограф или экспорте из Excel
- макс. частота сигналов до 500 кГц
- частота триггера 25Mc/c для более точной детализации сигналов
- настраиваемый в любое время триггер по отслеживанию формы сигнала осциллографом

Серия PAWG: генераторы сигналов произвольной формы

Emctestlab

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM




Серия PAWG: генераторы сигналов произвольной формы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM


Пример：Установка CI230 в требованиях Ford ES-XW7T-1A278-AC 2003

- Выберите стандарт в библиотеке AutoLab или отредактируйте нужную форму сигнала самостоятельно, подтвердите соотношение времени синхронизации между 4 каналами.
- Для обеспечения вых. мощности необходим APS/APG.
- Можно установить точку запуска в любое время формы сигнала на канале 1 для наблюдения формы сигнала



Серия PAWG: генераторы сигналов произвольной формы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM



- Для разных ИТС может потребоваться дополнительный источник питания или APS/APG.
- Вых. ток и параметры защиты зависят от APS/APG.

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Серия PAWG

PAWG 100 D

D： 2 канала
F： 4 канала

Серия PAWG: генераторы сигналов произвольной формы

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Кол-во каналов	1~4
Синхронизация	точность между каналами: <1 мкс, время синхронизации 0,1-100 мкс
Сигналы	Ступенчатый, треуг., синус, прямоуг., экспонента（сохраненный осциллографом или самоопределяющийся файл .csv）
Амплитуда и смещение	Постоянная, линейно изм.
Изменение частоты	Постоянная, линейно, логарифм. изм
Фазовый угол	0 ～ 359° с шагом 1°
Выпрямление	без, полож., отриц., выпрямительный мост
Частота сигнала	0.01 ～ 500кГц
Частота срабатывания	25Мс/с на канал
Вых. напряжение	0 ～ +/- 10В (с APS/APG, зависит от усиления и диапазона APS/APG.)
Нараст./спад	≤100нс @20Вп-п
Сегментов	≤1000

Серия LDS 200: имитаторы сброса нагрузки

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM





- для имитации сброса нагрузки, например, отключения аккумулятора во время работы двигателя, брос нагрузки по стандарту ISO 16750
- встроенное УСР 60В/30А до 200А
- время нарастания ≤ 1мкс，10мкс ～ 10мс (для стандарта Японии）
- переключение полярности +/-
- длительность импульсов до 1200мс
- Встроенная форма P5b

Серия LDS 200: имитаторы сброса нагрузки

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Пример：установка теста





- в качестве источника питания ИТС APS/APG или внешний аккумулятор
- Опционально для выхода УСР TIS700 (не нужно переключать кабели) или через его собственное УСР
- Убедитесь, что модели поддерживают достаточный ток УСР
- Источник питания ИТС на задней панели должен быть подключен даже при наличии выхода от УСР TIS700 для проверки напряжения ИТС и наложения импульса

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200


Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Применение 1: Лампа фары



- Во время зарядки электро-генератора от аккумулятора, генератор может выдавать импульс высокой энергии при случайном отсоединении клемм аккумулятора, что может привести к повреждению автомобильных устройств.

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS


VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Применение 2: Испытания электронных компонентов

TVS широко используется в качестве компонента защиты при проектировании электронных схем.



например, GPS, камера заднего вида и т.д., которые часто используют TVS для защиты от помех, таких как P5 pulse.

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Серия LDS200

LDS 200 D N 30

Б/о：
ISO7637，ISO16750 сброс нагрузки
Время нарастания 5 ～10 мс

D: Время нарастания ≤ 1мкс
10мкс ～10мс
+/- переключение полярности

Б/о: УСР 30А
N30: УСР 30А
N50: УСР 50А
N100: УСР 100А
N200: УСР 200А

Серия LDS 200: имитаторы сброса нагрузки

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

LDS200N XX	
Стандарты	ISO7637, ISO16750
Амплитуда импульсов	30-210В с шагом 0,1В
Напряжение на зажимах	15-200В, с шагом 0,1В
Импеданс (Ri)	0.5-8Ω с шагом 0.5Ω
Время нарастания	5-10мс
Длительность	40-1200мс с шагом 1мс
Режим выхода	Одиночный, непрерывный, задается 1-9999
Выход	Может быть подключен через имитатор TIS700
Связь	Соединяется с + аккумулятора
Развязка	Встроенный диод
Питание ИТС	Макс. 60В/200А
Запуск	Авто, Ручной, Внешний

Серия LDS 200: имитаторы сброса нагрузки

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

LDS200D XX	
Стандарты	ISO7637, ISO16750，JASO D1，SAE J1455
Амплитуда импульсов	30-210В с шагом 0.1В
Напряжение на зажимах	15-200Vс шагом 0,1В
Полярность	+ / -
Импеданс (Ri)	0.5-38Ω с шагом 0.1Ω
Время нарастания	≤1мкс , 10мкс～10мс
Длительность	40-1200мс с шагом 1мс
Режим выхода	Одиночный, непрерывный, задается 1-9999
Выход	Может быть подключен через имитатор TIS700
Связь	Соединяется с + аккумулятора
Развязка	Встроенный диод
Питание ИТС	Макс. 60В/200А
Запуск	Авто, Ручной, Внешний

Серия PFS: имитаторы помех в сети питания

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM


- для имитации прерываний и падений напряжения питания
- встроенное УСР 60В/30А до 200А
- время нарастания/спада < 1мкс
- переключение выходного сопротивления с высокого на низкое
- При использовании ПО AutoLab, поддерживает множество стандартных форм перепадов и прерываний напряжения




Серия PFS: имитаторы помех в сети питания

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM

Пример: Установка теста LV124 E-10



- При t1 = 10мкс， tr/tf ≤ 0.1 * t1 = 1мкс, времена нарастания/спада очень жесткие.
- При калибровке с сопротивлением 1 Ом, проверьте его мощность, чтобы избежать повреждения . Требуется неиндуктивное сопротивление.



Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200

Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Серия PFS60

PFS 60 30 A

30: УСР 30A
50: УСР 50A
75: УСР 75A
100: УСР 100A
150: УСР 150A
200: УСР 200A

Серия PFS: имитаторы помех в сети питания

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM


PFS series	
Диапазон напряжений	1 - 60 В
Время нарастания/спада	< 1мкс на неиндуктивной нагрузке 1, 10 Ом < 10мкс на неиндуктивной нагрузке 1кОм
Импеданс (Ri)	Высокий / низкий (<100мОм)
Кол-во импульсов	1 - 9999
Питание ИТС	Макс. 60В/200А
Запуск	Авто, Ручной, Внешний

VTE 743T1: эмиссия кондуктивных переходных помех

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM



- Для моделирования переходного излучения ИТС при случайном включении/ отключении питания
- Макс. 400В
- Встроенные 10/20//40/120 Ом, может поставляться с любым внешним номиналом



EDS30V: генератор электростатического разряда

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM





- Напряжение: 1000 -30000 В
- сменные RC модули: 150пФ/2000 Ом; 330пФ/2кОм; 150пФ/330 Ом; 330pF/330Ом и другие
- Полярность +/-
- Сенсорный экран для управления
- Соответствие ISO 10605
- С возможностью питания от аккумулятора


Emctestlab

Введение
Серия TIS 700
Серия APS
Серия PAWG100
Серия LDS200
Серия PFS
VTE 743T1
EDS30V
AutoLabTM


- Поддержка контроля всех приборов системе
- Наиболее полная библиотека стандартов
- Простые и автоматизированные тесты, запускаемые одним напжатием, либо полностью настраиваемые под пользователя испытания. Запись данных и распечатка отчета
- Возможность переключения на китайский /английский языки



Поддержка Windows XP/7/8/10


Интерфейс
Быстрые тесты
Библиотека стандартов
Выбор устройств
Последова-тельности испытаний
Параметры
Формы
Контроль теста
Отчеты
File View Test Settings Log Help
Standard Selection:
Device Managem
TIS 700 - 192.168.0.1
APS 40C30 - 192.168
LDS 200 - 192.168.0.
PWG4 - 192.168.0.14
Test:[Pulse 1](*)
Test sequence
P1Pulse None 00.
Pulse parameters
Equipment
Generator
Generator
Line ON/OFF On
General
Us 100 V
Ri 10 Ω
td 2 ms
Timing
t1 0.5 s
t2 200 ms
t3
Pulse graphics
pulse1_underprogram Time
No ramping values.
Standards
ISO16750-2 2006
ISO16750-2 2012
ISO7637-2 2004
ISO7637-2 2011
VW 80000 2009-10
VW 80000 2013-06
6.1 E-01 Long-term overv
6.2 E-02 Transient overvo
6.2 E-02 Transient overvo
6.2 E-02 Transient overvo
6.3 E-03 Transient underv
6.3 E-03 Transient underv
6.4 E-04 Jump start
6.5 E-05 Load dump
6.6 E-06 Superimposed al
6.6 E-06 Superimposed al
6.6 E-06 Superimposed al
6.7 E-07 Slow decrease ar
6.7 E-07 Slow decrease ar
6.7 E-07 Slow decrease ar
Approximate test time
00.00:00:50
Sequence repetition 100 Count
-- / 00.00:00:50
Time elapsed
00.00:00:00
None
Message before running
Stop
Ready
Current User: admin Login Time: 8/31/2016 8:55:23 AM

Настройки теста



Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200


Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Редактор произвольных форм сигналов



1. Предпросмотр сигнала
2. Настройки параметров
3. Добавление форм
4. Режим выпрямления и настройка начального угла
5. Настройка ИТС при подключении к порту порт TIS700

Введение

Серия TIS 700

Серия APS

Серия PAWG100

Серия LDS200


Серия PFS

VTE 743T1

EDS30V

AutoLabTM

Отчеты об испытаниях



Поддержка выбора шаблонов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Emctestlab llc, Москва +7 (985) 600-3171 www.Emctestlab.ru

Emctestlab